

L'unità PV consente di predisporre un'area di memoria segreta che mantiene i dati al sicuro e protetti grazie ad una parola d'accesso specificata. Dopo essere entrati nell'area di memoria segreta, è possibile usare i modi Scheduler, Contacts, Memo ed Expense Manager per memorizzare i dati.

Importante!

- È possibile avere una sola area di memoria segreta alla volta.
- Tutti i dati segreti per tutti i modi di funzionamento vengono memorizzati nella stessa area di memoria segreta, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui ci si trovava quando si è creata l'area di memoria segreta.
- Fare attenzione a non dimenticare la parola d'accesso! Non c'è alcun modo per vedere la parola d'accesso nel caso in cui la si dimentichi. Si dovrà azzerare l'unità PV e cancellare l'intero contenuto della sua memoria per poter annullare una parola d'accesso dimenticata e creare una nuova area di memoria segreta.

Creazione di una nuova area di memoria segreta 106

Per creare una nuova area di memoria segreta 106

Uso dell'area di memoria segreta 107

Per entrare in un'area di memoria segreta esistente 107

Per uscire dall'area di memoria segreta 107

Per cambiare la parola d'accesso 108

Per trasferire i dati dall'area di memoria aperta nell'area di memoria segreta 108

Per trasferire i dati dall'area di memoria segreta nell'area di memoria aperta 110


Creazione di una nuova area di memoria segreta

Usare il seguente procedimento per creare una nuova area di memoria segreta. Notare che questa operazione può essere eseguita soltanto se nessuna area di memoria segreta è già presente nella memoria.

Per creare una nuova area di memoria segreta

1. Toccare l'icona **Menu** per visualizzare il menu dei modi, e quindi toccare **Secret**.



2. Introdurre un massimo di 12 caratteri per la parola d'accesso che si desidera usare.
 3. Toccare **Set** per registrare la parola d'accesso e creare un'area di memoria segreta.
 4. In risposta al messaggio di conferma che appare, toccare **Yes**.
- La registrazione di una parola d'accesso crea un'area di memoria segreta, che è indicata dall'icona , e vi accede immediatamente.

■ Uso dell'area di memoria segreta

La sezione seguente descrive le operazioni che è possibile eseguire dopo aver creato un'area di memoria segreta.

Per entrare in un'area di memoria segreta esistente

1. Toccare l'icona **Menu** per visualizzare il menu dei modi, e quindi toccare **Secret**.



2. Introdurre la parola d'accesso corretta, e quindi toccare **Set**.
 - Se la parola d'accesso è corretta, l'unità PV entra nell'area di memoria segreta.
 - Dopo essere entrati nell'area di memoria segreta, è possibile spostarsi tra essa e l'area di memoria aperta (non segreta) senza dover introdurre di nuovo la parola d'accesso fino a quando si spegne l'unità e quindi la si riaccende.

Per uscire dall'area di memoria segreta

1. Mentre ci si trova nell'area di memoria segreta, toccare l'icona **Menu** per visualizzare il menu dei modi.
2. Toccare **Secret** per uscire dall'area di memoria segreta e ritornare all'area di memoria aperta.

Per cambiare la parola d'accesso

1. Mentre ci si trova nell'area di memoria segreta, toccare l'icona **Menu** per visualizzare il menu dei modi.
2. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Edit – Password edit**.




3. Introdurre un massimo di 12 caratteri per la nuova parola d'accesso che si desidera usare.
4. Toccare **Set** per registrare la nuova parola d'accesso.
5. In risposta al messaggio di conferma che appare, toccare **Yes**.

Per trasferire i dati dall'area di memoria aperta nell'area di memoria segreta

1. Entrare nel modo di funzionamento che contiene i dati che si desidera trasferire nell'area di memoria segreta.
2. Selezionare l'elemento di dati che si desidera trasferire.
 - È possibile selezionare un elemento di dati (registrazione) evidenziandolo in una schermata di lista, nella schermata del calendario per 1 mese, ecc. o visualizzando la schermata dei dati dell'elemento di dati.

Capitolo 8 Funzione di area di memoria segreta

3. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Edit – To secret area**.



4. Introdurre la parola d'accesso corretta e quindi toccare **Set**.
 - Non è necessario introdurre la parola d'accesso se si è già entrati una volta nell'area di memoria segreta dopo aver acceso l'unità l'ultima volta.



5. Toccare **Yes** per trasferire i dati.

Per trasferire i dati dall'area di memoria segreta nell'area di memoria aperta

1. Entrare nell'area di memoria segreta.
2. Entrare nel modo di funzionamento che contiene i dati che si desidera trasferire nell'area di memoria aperta.
3. Selezionare l'elemento di dati che si desidera trasferire.
 - È possibile selezionare un elemento di dati (registrazione) evidenziandolo in una schermata di lista, nella schermata del calendario per 1 mese, ecc. o visualizzando la schermata dei dati dell'elemento di dati.
4. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **Edit – To open area**.



5. Toccare **Yes** per trasferire i dati.